

U-PROX KEYPAD G4

Wireless touch keyboard



U-PROX KEYPAD G4 KULLANICI KILAVUZU

Giriş

Bu kılavuz, U-Prox Keypad G4'ün kurulumu ve konfigürasyonunu açıklar.

Keypad, sistem kurma/devre dışı bırakma, alarm ve cihaz durumlarını gösterme ve kullanıcı ile etkileşim için kullanılır.

Güvenlik Uyarıları

Cihaz dahili pil ile çalışır. Yanlış pil kullanımı yangın veya patlamaya yol açabilir.

Kullanılmış pilleri yerel düzenlemelere göre atın.

Tuz pilleri (R03) kullanmayın. Lityum (FR03) veya alkalin (LR03) pilleri tercih edin. Alkalin piller yalnızca +5°C üzeri sıcaklıklarda kullanılmalıdır.

Özelleştirme Uygulamaları

U-Prox Installer Mobil Uygulaması

Sistemi kurma, test etme, kablosuz elemanları kalibre etme, güvenlik gruplarını yapılandırma ve kullanıcı ekleme işlemleri için.

Installer Web Porta

Aynı işlemleri web üzerinden gerçekleştirmek için.

Tanım ve Çalışma Prensibi

- Keypad, sistemi kurma/devre dışı bırakma, alarm ve cihaz durumlarını gösterme ve kullanıcı ile etkileşim için kullanılır.
- Genellikle giriş veya çıkışa yakın bir yere monte edilir.
- U-Prox güvenlik merkezi ile radyo kanal üzerinden iletişim kurar (maksimum menzil 4800 m).
- Dört AAA (LR03) pil ile çalışır ve yalnızca U-Prox sistemi ile uyumludur.

Functional Elements of the Device

1. Keypad kasası
2. "U-Prox" göstergesi
3. Dokunmatik yüzey
- 4–7. Grup gösterge düğmeleri (1–4)
4. Kısmi kurma düğmesi (Stay/Night)
5. Kurma düğmesi
6. Devre dışı bırakma düğmesi
7. Bilgi düğmesi (yeniden programlanabilir)
8. İptal düğmesi
9. OK düğmesi (ek işlemler için)
10. Arka plaka
11. Montaj plakası
12. Tamper kontağı
13. Açma/Kapama düğmesi

Özellikler

- 6 haneli kullanıcı kodu
- Otomatik oluşturulan zorunlu kod (normal kodun bir rakam üstü)
- 5 hatalı giriş sonrası 10 dakikalık kilit
- Giriş/çıkış gecikme ve alarm sesleri
- 4 gruba kadar yönetim
- 4 AAA (LR03) pil ile 3V güç, pil ömrü 2 yıl
- ISM kablosuz iletişim (868.0–868.6 MHz veya 916.5–917 MHz, 4800 m'ye kadar)
- 256-bit şifreli çift yönlü radyo iletişimi ve parazit tespit
- Boyutlar: 167 × 120 × 15 mm; Ağırlık: 250 g

Güç Kaynağı

Dört AAA (LR03) pil ile çalışır

Gösterge LED'leri

“U-Prox” yanıp sönüyorsa: Kullanıcı yetkili değil, kod girmeli veya kart göstermeli

“U-Prox” sürekli yanıyor: Kullanıcı yetkili

Grup göstergeleri:

- Kırmızı: Grup koruma altında (veya Stay/Guard modunda)
- Yeşil: Grup kurmaya hazır
- Sarı: Grup kurmaya hazır değil veya arıza var
- Yanıp sönen sarı/yeşil: Giriş/çıkış gecikmesi veya hata

Kurulum Talimatları

- Keypad'i U-Prox Installer mobil uygulaması ile kaydedin
- Montaj yeri seçin (1 m'den yakın olmayacak şekilde, nem ve sıcaklığa uygun)
- Montaj arka plakasını takın
- Keypad'i plakaya monte edin

Montaj adımları:

- Kilit vidasını sökün
- Plakayı aşağı kaydırın, keypad'i çıkarın
- Arka plakayı duvara vidalayın
- Keypad'i plakaya yerleştirin, tamper kilidini takın
- Kasayı kilit vidası ile sabitleyin

Cihazı Açma/Kapama

Açma: 3 saniye basılı tutun, LED yanar

Kapanma: 5 saniye basılı tutun, LED söner

UYARI! Cihaz kayıtlı değilse 30 saniye sonra uyku moduna geçer

Ayarlar

1. U-Prox Installer uygulamasını veya web portalını kullanarak konfigürasyon yapın
2. Kullanıcı kodları, alarm düğmeleri, grup seçimleri, sesli uyarılar ve uzun basma ile kurma gibi ayarlar yapılabilir

Cihazı Güvenlik Sistemine Ekleme (Kayıt)

- Uygulamayı veya web portalını açın, giriş yapın
- U-Prox MPX veya ilgili güvenlik merkezini seçin
- Kullanıcı seçin, “Key fob/alarm düğmesini yapılandır” seçeneğine tıklayın
- Keypad’i güvenlik merkezine 1 m yaklaştırın, açma/kapama düğmesine 20 saniye basılı tutun
- Ayarları yapılandırın

Kablosuz Cihaz Durumları

- Yetki durumu: Yanıp sönen U-Prox = yetkisiz, sabit U-Prox = yetkili
- Grup durumu: Kırmızı = koruma altında, Yeşil = kurmaya hazır, Sarı = hazır değil/arızalı

Bakım

- Minimal bakım gerekir
- Cihazı kuru ve uygun bez ile periyodik temizleyin

Pil Değişimi

- Keypad’i arka plakadan çıkarın
- Üst ve alt kapak arasına ince alet sokarak kilitleri açın
- CR2032 pili değiştirin (polariteye dikkat)
- Kapağı ve askıyı yeniden monte edin
- Kullanılmış pili yerel düzenlemelere göre atın

Standartlara Uygunluk

- RED Directive 2014/53/EU
- EU ROHS Directive 2011/65/EU, EN IEC 63000:2018
- EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 50130-4:2011/A1:2014
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011, ETSI EN 301 489-1 v2.2.3, ETSI EN 301 489-3 v2.1.1

Teslimat Paketi

1. UPROX Keypad G4
2. 2 AAA (LR03) pil (önceden takılı)
3. Montaj arka plakası
4. Montaj kiti
5. Hızlı başlangıç kılavuzu

Garanti Yüklölükleri

U-Prox cihazları için garanti süresi (piller hariç) satış tarihinden itibaren 2 yıldır.

Cihazınız düzgün çalışmıyorsa, sorun uzaktan çözülebileceđi için info@u-prox.com.tr ile iletişime geçin.



Marsa Teknoloji

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.Ş

İnkılap Mah. İlkurşun Cad. No

83/A Ümraniye İstanbul

u-prox.com.tr

info@u-prox.com.tr

+90 532 622 56 81